

AJ-MULTITRANSMITTER-W

Multi-émetteur via radio
Sans fil 868 MHz Jeweller
Jusqu'à 18 entrées d'alarmes câblées
et tamper
Alarme configurable NF/NO ou REOL
(NF ou NO)
Double Bouton anti-sabotage anti-
ouverture
Double sortie d'alimentation 12V / 1A
Portée espace ouvert 2000 m



Ajax
Emetteur radio à entrées multiples
Sans fil 868 MHz Jeweller
Bidirectionnel
Antenne interne espace libre 2000 m
18 entrées câblées d'alarme et de tamper anti sabotage
Détection d'inhibition
Tamper anti-ouverture
Double sortie d'alimentation 12 V / 1 A
Alimentation 220 VAC et batterie de secours 4 ou 7 Ah (non inclus)
Intègre des détecteurs câblés tiers et avec tous les Hubs Ajax

Caractéristiques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 2000 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrées câblées	Jusqu'à 18 (alarme et tamper)
Entrées d'alarme	NO/NF ou résistance de fin de ligne REOL (NO/NC) / Impulsion ou bistable
Résistance fin de ligne EOL	De 1 k? à 7.5 k?
Entrée d'autoprotection	NC: Normalement fermé
Tamper anti-ouverture	Couvercle et arrière
Sortie d'alimentation	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour capteurs câblés
Compatibilité	Compatible avec Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus et ReX
Alimentation	AC 110-250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / 4 ou 7 Ah (non incluse)
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions de la batterie de secours	150 (H) x 64 (L) x 94 (Pr) mm
Dimensions	196 (H) x 238 (L) x 100 (Pr) mm