

AJ-OUTDOORPROTECT-W

Détecteur PIR extérieur Ajax
Sans fil 868 MHz Jeweller
Double PIR / Détection 15 m
Antimasking / Immunisé contre les animaux de compagnie
Portée espace ouvert 1200 m
Utilisation extérieure IP54



Ajax
Détecteur extérieur double PIR immunisé aux animaux de compagnie
Bidirectionnel
Sans fil 868 MHz Jeweller
Double PIR avec antimasking
Détection: Rang 15 m / 90°
Indicateur de détection de mouvement
Tamper anti-ouverture
Capacité espace libre 1200 m
Immunité aux animaux de compagnie ? 80 cm
Alimentation 2 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
Usage pour extérieur
Degré de protection IP54
Inclus support
Couleur blanche

Caractéristiques

Marque	Ajax
Technologie	Double PIR volumétrique
Objectif PIR	16 zones
Champs de détection	15 m / 90° / Installation 0.8-1.3 m
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1200 m en espace ouvert
Immunité aux animaux de compagnie	Disponible ? 80 cm
Masquage	Disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (élevé, moyen, faible)
Tamper anti-ouverture	Disponible
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Alimentation	2 piles CR123A 3.0 V (durée approximative 5 ans)
Temp. fonctionnement	-25 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP54
Dimensions	184 (H) x 70 (L) x 60 (Pr) mm