

# AJ-WALLSWITCH-B

Relais de contrôle à distance

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne

110~240VAC 50 Hz / Jusqu'à 3kW

(13A)

Compteur de consommation

Installation en caisson standard



Ajax

Relais de contrôle à distance

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m

Alimentation 110~240 V AC

Puissance maximum jusqu'à 3 kW (13 A)

Permet de mesurer la consommation

Conçu pour être installé dans des boîtiers de mécanisme standard

Couleur noir

# Caractéristiques

Marque	Ajax
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Fréquence	868 MHz Jeweller
Entrée d'alimentation	AC 110 V - 240 V 50/60 Hz
Sortie d'alimentation	13 A, AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Courant maximum de sortie	13 A
Temp. fonctionnement	0° C - 64° C
Dimensions	38 (H) x 25 (L) x 18 (Pr) mm
Poids	32 g