

# AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-W

Ajax

Détecteur de mouvement extérieur

Ajax avec caméra

Sans fil 868 MHz Jeweller

Double PIR / Détection de 3 à 15 m

Antimasking / Immunisé contre les animaux de compagnie

Utilisation extérieure IP55



Ajax

Détecteur de mouvement extérieur

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1700 m

Indicateur de détection de mouvement

Détection: Rang 15 m / H: 88.5° / V: 80°

Tamper anti-ouverture

Immunité anti animaux ? 20 Kg

Résolution maximale VGA

Envoi jusqu'à 5 images par détection

Alimentation 4 piles CR123A 3.0 V

# Caractéristiques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1700 m en espace ouvert
Champs de détection	De 3 à 15 m / 90° / Installation à 0.8-1.3 m
Immunité aux animaux de compagnie	Disponible ? 80 cm
Masquage	Disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (élevé, moyen, faible)
Résolution de l'image	Jusqu'à 640 x 352
Nombre d'images	Jusqu'à 5 images par détection
Illumination infrarouge	IR pour le mode nuit
Tamper anti-ouverture	Disponible
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Compatibilité	Hub 2, Hub 2 Plus
Alimentation	4 piles CR123A 3.0 V (durée approximative 3 ans)
Temp. fonctionnement	-25 °C – 60 °C
Degré de protection	IP55
Dimensions	206 (H) x 108 (L) x 93(Fo) mm